



	<u>A-400</u>	<u>C-300</u>	<u>A-300</u>	<u>C-200</u>	<u>A-210</u>	<u>A-200</u>
Aplikacja Media Jukebox	✓	✓	✓	✓	✓	✓
NMJ Navigator	iPad Android (2013)	✗	✗	✗	✗	✗
Market aplikacji	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Media Service Portal	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sieciowe aplikacje NMT	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Obsługa wielu języków, w tym PL	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Obsługa napisów do filmów	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pobieranie napisów z internetu	✓	✓	✓	✗	✗	✗
Odczyt komercyjnych płyt BD	✗	✓	✗	✓	✗	✗
Odczyt komercyjnych płyt DVD	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pełna obsługa menu BD (z płyt i plików)	✗	✓	✓	✓	✗	✗
Obsługa ISO BD 3D	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Nawigacja dla plików AVCHD	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bit Torrent	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Usenet downloader	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Procesor	SMP8911 800Mhz DualCore	SMP8647 800Mhz	SMP8647 800Mhz	SMP8643 667Mhz	SMP8643 667Mhz	SMP8643 667Mhz
Orientacyjna wydajność procesora	3000 DMIPS	2200 DMIPS	2200 DMIPS	1800 DMIPS	1800 DMIPS	1800 DMIPS
Pamięć RAM	512MB DDR2					
Pamięć Flash	256MB NAND					
VXP Video Processing	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Standard sieci LAN	1000Mbit	1000Mbit	1000Mbit	100Mbit *	100Mbit *	100Mbit *
Karta WiFi (opcja)	WN-150 WN-160	MN-200(MII) WN-150, WN-160	WN-150 WN-160	MN-200(MII) WN-150, WN-160	WN-150 WN-160	WN-150 WN-160
Pilot zdalnego sterowania	IR	Radiowy RF (opcja IR)	IR	Radiowy RF (opcja IR)	IR	IR
Otwierana kieszka HDD	✓	✓	✗	✓	✗	✗
Zapis na partycjach NTFS	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Wyświetlacz LCD na obudowie	✗	TFT kolor	✗	LCD mono	✗	✗

obudowie	--		--		--	--
Wyjścia audio SPDIF				koaksjalne, optyczne		
Wersja złącza HDMI	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
Złącza SATA	x1	x2	x1	x2	x1	x1
Zewnętrzne złącze eSATA	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Czytnik kart pamięci	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Złącze PC USB	v3.0	✗	v3.0	✗	v2.0	v2.0
Złącza Host USB	2	4+1	2	4+1	2	2
Menu w jęz. polskim	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Obudowa	aluminium	metal	aluminium	metal	aluminium	plastik
Pasywne chłodzenie	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Zgodność z normą EU Green	✓	✓	✓	✓	✓	✓